Geyes 精亚

产品使用说明

折叠 蓝牙 第一品牌

本产品支持操作系统：

电脑系统：win2000/me/xp/ vista/7/8
智能手机 平板电脑系统：
*塞班系统：Symbian S60 v3 v5
*微软系统：windows mobile6.5 WP7/8
*苹果系统：ios4.0及以上版本
*谷歌系统：android3.0及以上版本

一、精亚蓝牙折叠键盘与电脑系统链接流程：

1.打开电脑自带蓝牙功能或者插入蓝牙适配器,任务栏出现蓝牙的标志

2.双击蓝牙标志，出现“Bluetooth设备”

3.单击“添加”，出现“添加Bluetooth设备向导”，选中“我设备已经设置并且准备好，可以查找”，打开蓝牙键盘，按配对键，蓝灯闪烁，进入配对状态，单击“下一步”

4.选择要添加的设备，单击“下一步”。

5.选中“不适用密钥”，单击“下一步”。

6.单击“完成”。

7.选择的设备出现在“Bluetooth设备”中，这是蓝牙键盘可以使用，可以继续添加或单击确定

注：

如果你的电脑插入适配器后，没有出现蓝牙标志，那么你的电脑的windows版本较低，没带蓝牙驱动，这时系统会提示你发现新硬件，要求安装新硬件的驱动程序，请把附件中的压缩包解压，然后再安装新硬件的驱动程序的提示中把新硬件驱动的程序的路径设成解压文件的目录所在，系统就会安装windows自带蓝牙驱动，在屏幕右下角出现蓝牙标志，之后你就可以按照上面的步骤使用蓝牙键盘了。

二、精亚蓝牙折叠键盘与安卓系统链接流程：

三、精亚蓝牙折叠键盘与苹果IOS系统连接流程：

四、附送产品使用流程：

① 未打开支架



② 打开后支架



折叠键盘三大系统多媒体组合键使用说明

FN+图标	Android功能	IOS功能	Windows功能
Fn+Esc	主页	主页	ESC
Fn+1	搜索	搜索	F1
Fn+2	亮度减	亮度减	F2
Fn+3	亮度加	亮度加	F3
Fn+4	全选	全选	F4
Fn+5	复制	复制	F5
Fn+6	粘贴	粘贴	F6
Fn+7	上一曲	上一曲	F7
Fn+8	暂停	暂停	F8
Fn+9	下一曲	下一曲	F9
Fn+0	静音	静音	F10
Fn+-	音量减	音量减	F11
Fn+=	音量加	音量加	F12
Fn+Backspace	锁屏	锁屏	Del

注：连上设备后必须按FN+Q W E 选择相对应的系统否则键盘多媒体无效。